

如何升级 i12 的软件到 V26 版本

本文介绍如何升级 i12 的软件到 V26 版本。版本 2.4.2041.578，或者更老的版本，被认为是老版本，如果客户需要升级到 iSeries2.6.0.6680，可以根据这个本文操作。

版本 iSeries2.6.0.6680 主要有以下新功能：

1. 支持 TLS1.2
2. 支持连接外部摄像头，使得可以在 SIP 呼叫中提供摄像头视频

注：如果升级了 iSeries2.6.0.6680，设备将无法降级回老的版本，请认真考虑清楚，再决定是否升级。

由于老版本和新版本 iSeries2.6.0.6680 之间有不少差别，因此升级会稍微麻烦一点，并且只能通过 web 手动升级，无法通过自动部署升级。主要步骤有：

1. 升级过渡版本
2. 升级 8M.bin 文件

升级过渡版本

1. 下载过渡版本，下载路径为：
http://download.fanvil.com/Firmware/Release/iSeries/i12middle_version/2c42MIMGV2_4_2052_584T20190724195247.z
2. 升级下载的过渡版本：



加载之后，设备会自动重启。

升级 8M.bin

1. 下载 8M.bin 文件，下载路径：
http://download.fanvil.com/Firmware/Release/iSeries/i12middle_version/8M.bin
2. 在 web 界面升级下载的 8M.bin 文件：



加载完成后，设备会自动重启，并且设备配置将会被恢复出厂。